



MP-M Serie

MP-MFC

Wandmontage-Controller
für Mischer der MP-M Serie

Features

- Zugriff auf Bedienfunktionen frei konfigurierbar
- Steuerung von Zonen-Ausgangspegel, Quellenauswahl und Szenenaufruf
- Drei Tasten (Auf, Ab, Auswahl)
- Hochauflösendes monochromes Grafik-Display, 27 x 26 mm
- Reihenschaltung von bis zu vier MP-MFC Controllern pro Anschluss am Mischer
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß
- Erhältlich in Nordamerika- und EU-Größen



Die eleganten MP-MFC Controller für die Wandmontage ermöglichen eine intuitive Steuerung der MP-M Musik- und Paging-Mischer. Systemplaner können diese Peripheriegeräte so konfigurieren, dass die Benutzer genau den gewünschten Grad der Kontrolle über das System erhalten.

Mit der kostenlosen MP Install App (für Android/iOS-Tablets und Windows-/MacOS-Rechner) können AV-Techniker den MP-MFC für den Betrieb mit einem Mischer der MP-M Serie konfigurieren. Der Controller kann zur Auswahl von Signalquellen, zur Lautstärkeregelung für eine oder mehrere Zonen und zum Aufrufen

von Szenen genutzt werden. Die Bedienung des Controllers erfolgt über drei Tasten (Auf, Ab, Auswahl) sowie ein hochauflösendes, 27 x 26 mm großes, monochromes Grafik-Display, das wählbare Funktionen und Optionen deutlich anzeigt.

Die Mischer der MP-M Serie verfügen über zwei Anschlüsse für die Verbindung mit einem MP-MFC, an welche sich jeweils vier in Reihe geschaltete Controller mit einer maximalen Gesamtkabellänge von 250 m anschließen lassen. Somit können bis zu acht MP-MFC Controller an einen einzigen Mischer der MP-M Serie angeschlossen werden (mit CAT-5-Kabel/RJ-45).

Modell MP-MFC

Bedienelemente	Drei Tasten (Auf, Ab, Auswahl)
Anschlüsse	2 RJ-45
Display	128 x 128 Pixel, 27 (L) x 26 (B) mm Anzeigebereich
Verfügbare Farben	Schwarz, Weiß
Maximale Anzahl	Pro MFC-Port: Reihenschaltung von bis zu 4 Controllern bei einer maximalen Kabellänge von 250 m Insgesamt: Bis zu 8 Controller pro MP-M Mischer
Versionen	MP-MFC-NA-BK – Nordamerika-Version, schwarz MP-MFC-NA-WH – Nordamerika-Version, weiß MP-MFC-EU-BK – Europa-Version, schwarz MP-MFC-EU-WH – Europa-Version, weiß
Planungstool	MP Install zum Anpassen der verfügbaren Steuerungsoptionen auf einzelnen MP-MFC Controllern
Abmessungen (H x B x T)	Nordamerika-Versionen: 11,4 x 7,0 x 3,5 cm (4,5 x 2,75 x 1,4 Zoll) Europa-Versionen: 8,9 x 8,9 x 3,6 cm (3,5 x 3,5 x 1,4 Zoll)
Gewicht ohne Verpackung	Alle Versionen: 0,1 kg

